

品名	Switch-M24sG 3年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.1
<div>1. バンドル商品について</div> <p>本製品には、3年間の先出しセンドバック保守が同梱されています。 同梱されているサービスチケットに記載の約款に同意頂き、必要事項を記載し、 当社にメール、FAX等で送って頂くことにより当社で登録を行います。 登録完了後、先出しセンドバック保守が受けられます。 登録完了の通知はサービスチケットに記載いただいた保守連絡窓口の方にメールで連絡いたします。 ※当社での登録完了後、サービスが開始されます。</p> <div>2. 本製品の仕様について</div> <p>本製品の機能等の仕様につきましては、 PN26240Nの商品仕様書(仕様書番号:401-26240N-SP03)と同様です。</p> <div>3. 付属品</div> <div><div>(1) PN26240Nに付属している付属品(2項の商品仕様書参照) 1式。</div><div>(2) サービスチケット／約款 1枚</div><div>(3) パナソニックスイッチサービスチケット登録までの流れ／本サービスご利用にあたって 1枚</div></div>			
作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	2019 年 4月 23日		

品名	Switch-M24sG 3年先出しセント・バック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.2
1. 定格・環境条件			
1-1. 定格入力電圧	AC100V、 50/60Hz、 0.75A （電源内蔵）		
1-2. 消費電力	定常時最大22.4W、 最小11.3W		
1-3. 動作環境	動作温度範囲 0～50℃ 動作湿度範囲 20～80%RH（結露なきこと）		
1-4. 保管環境	保管温度範囲 -20～70℃ 保管湿度範囲 10～90%RH（結露なきこと）		
1-5. 適合規制	電磁放射 VCCI クラスA		
1-6. 耐性	静電気放電(ESD) :IEC61000-4-2 (10kV) 放射電磁妨害 :IEC61000-4-3 Level2 電氣的ファストランジェントバースト :IEC61000-4-4 Level3 電氣的サージ :IEC61000-4-5 Level3 (AC line) 耐伝導ノイズ性 :IEC61000-4-6 Level2 電源周波数イミュニティ :IEC61000-4-8 Level4 瞬停/電圧変動 :IEC61000-4-11		
2. 形状			
2-1. 形状及び材料・色彩	大きさ :H44×W440×D256 (mm) (突起部は除く) ケース材料 :SECC 色彩 :本体 グリーン03、 前面 ブラック03、 銘板ラベル ブラック04 (製造番号の左から6番目の数値が1) 本体 グリーン01、 前面 グリーン01、 銘板ラベル グリーン02 (製造番号の左から6番目の数値が0、旧仕様)		
2-2. 質量(重量)	3,300g		
</			



品名	Switch-M24sG 3年先出しセント・バック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.3
3. ハードウェア仕様			
3-1. インターフェース	<div>ツイストペアポート:RJ45コネクタ 24ポート(ポート1〜24) (※1)</div> <div>伝送方式<div>:IEEE802.310BASE-T</div><div>IEEE802.3u100BASE-TX</div><div>IEEE802.3ab1000BASE-T</div></div> <div>省電力型イーサネット機能<div>:IEEE802.3az(LPI)</div></div> <div>伝送速度<div>:10/100Mbps全/半二重、1000Mbps全二重</div></div> <div>適合ケーブル<div>:ツイスト・ペア・ケーブル</div><div>(EIA/TIA568カテゴリ5e相当以上)</div></div> <div>最大伝送距離<div>:100m</div></div> <div>オートネゴシエーション機能<div>:通信速度・全半二重を自動認識</div><div>設定により10Mbps、100Mbpsおよび</div><div>全二重、半二重を固定可能</div></div> <div>※1 MNOシリーズ 省電力モード搭載により、ポート接続を自動検知し、電力消費を必要量に抑制。</div> <div>SFP拡張ポート:4ポート(ポート21〜24)</div> <div>※ポート21〜24は、1000BASE-T対応ツイストペアポートとの排他利用</div> <div>オプション<div>:1000BASE-SX SFP Module (PN54021K)</div><div>1000BASE-LX SFP Module (PN54023K)</div></div>		
3-2. スイッチング	<div>スイッチング方式<div>:ストアアンドフォワード</div></div> <div>スイッチング容量<div>:48.0Gbps</div></div> <div>パケット転送能力<div>:ノンブロッキング</div><div>1,488,000pps/ポート(1000Mbps)</div><div>148,800pps/ポート(100Mbps)</div><div>14,880pps/ポート(10Mbps)</div></div> <div>MACアドレステーブル<div>:8Kエントリー/ユニット</div><div>ポート単位での自動学習の有効/無効が可能、</div><div>固定登録が可能</div></div> <div>バッファ<div>:512Kバイト</div></div> <div>フロー制御<div>:半二重バックプレッシャー</div><div>全二重IEEE802.3x</div></div> <div>エージング<div>:300〜600秒(デフォルト値は300秒)</div></div> <div>ジャンプフレーム対応<div>:9KB</div></div> <div>透過可能フレーム<div>:EAP、BPDU</div></div>		
3-3. ターミナル エミュレータ接続	<div>コンソール・ポート:RJ45コネクタ 1ポート</div> <div>通信方式<div>:RS-232C (ITU-TS V.24)</div></div> <div>エミュレーションモード<div>:VT100</div></div> <div>通信条件<div>:9600bps、8bit、ノンパリティ、</div><div>ストップビット 1bit</div></div>		

作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部
改定日	2019 年 4月 23日	

品名	Switch-M24sG 3年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.4
3. ハードウェア仕様			
3-4. LED表示		(1)PWR(電源)LED 緑点灯:電源ON (2)STATUS(自己診断)LED 緑点灯:システム正常稼動 橙点灯:システム起動中 橙点滅:システム障害 (3)TEMP(温度センサ)LED 緑点灯:正常稼動 橙点滅:内部温度センサの設定閾値を超えた場合 (4)ポートLED ポート1~24 GIGA(速度)LED 緑点灯:1000Mbpsでリンクが確立 緑点滅:1000Mbpsでパケット送受信中 消灯 : 10Mbps、100Mbpsでリンクが確立、または、端末未接続 ポート1~24 LINK/ACT.(リンク/送受信)LED 緑点灯:100Mbpsでリンクが確立 橙点灯:10Mbpsでリンクが確立 緑点滅:100Mbpsでパケット送受信中 橙点滅:10Mbpsでパケット送受信中 消灯 :1000Mbpsでリンクが確立または端末未接続 ポート1~24 FULL/COL.(全二重モード)LED 緑点灯:全二重で動作 橙点灯:半二重で動作 橙点滅:半二重でコリジョン発生中 消灯 : 端末未接続	
3-5. カスケード接続		ポート1~24がAuto MDI/MDI-Xに対応(固定設定可能) 通信条件を固定に設定したポートは、MDI-Xになります。 工場出荷時は、ポート1~20はMDI-Xになります。	
作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	2019 年 4月 23日		

品名	Switch-M24sG 3年先出しセント・バック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.5
4. ソフトウェア仕様			
4-1. 設定	以下の方法によって管理用パラメータの設定が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 (2) TELNETおよびSSHにより接続した遠隔端末からの設定 (3) 日本語Webによる遠隔端末からの設定		
4-2. スイッチの管理	以下の方法によってスイッチの管理が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの管理 (2) SSH/TELNETとTCP/IPネットワーク接続を使用した遠隔端末からの管理 (3) SNMPマネージャによる管理 (4) 日本語Webによる遠隔端末からの管理 以下の機能によってスイッチ動作状況の確認が可能 (1) 内部温度センサ機能 (2) CPU使用率・メモリの使用量表示機能		
4-3. 再起動	ソフトウェアから以下の3つのモードでリセット可能 (1) ウォームスタート (2) 工場出荷時に戻すリセット (3) IPアドレス以外を工場出荷時に戻すリセット いずれもリブートタイマー機能によりタイマー制御可能		
4-4. エージェント	管理用プロトコル		

品名	Switch-M24sG 3年先出しセント・バック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.6
5. レイヤ2スイッチ機能			
5-1. スパニングツリー	IEEE802.1D スパニングツリープロトコル、ラピッドスパニングツリープロトコル IEEE802.1s マルチプルスパニングツリープロトコル BPDUガード機能(スパニングツリー無効時はBPDU透過)		
5-2. VLAN	IEEE802.1Q タグVLANプロトコル ポートベースVLAN VLAN登録数 256個(デフォルトも含む) インターネットマニション機能		
5-3. リンクアグリゲーション	IEEE802.ad リンクアグリゲーション機能(STATIC/LACP) 最大12グループ作成可能(1グループ最大8ポート)		
5-4. ポートモニタリング	対象となるポートのトラフィックを指定したポートにコピーして送信可能 (複数の対象ポート指定可能) (送信方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグを付加して出力)		
5-5. マルチキャスト	IGMP snooping(IGMP v1/v2)機能 IGMP Querier機能 マルチキャストフィルタリング機能		
5-6. QoS	IEEE802.1p 4段階の優先制御 スケジューリング方式: Priority Queuing (PQ:絶対優先スケジューリング)(デフォルト設定) Weighted Round Robin (WRR:重み付きラウンドロビンスケジューリング)		
5-7. 認証機能	IEEE802.1Xポートベース認証機能 IEEE802.1Xを用いたMACベース個別認証機能 IEEE802.1Xを用いたダイナミックVLAN機能 IEEE802.1Xを用いたゲストVLAN機能 登録MACアドレス強制認証機能 (EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式) EAPフレーム透過機能(ポート単位でEAP透過の有効/無効が可能)		
5-8. アクセスコントロール	以下のパラメータでアクセス制御が可能 (1)IPアドレス(Source または Destination) (2)MACアドレス(Source または Destination) (3)TCP/UDPのポート番号(Source または Destination) (4)VLAN ID (5)IEEE802.1p Priority (6)DSCP (7)Protocol (8)ICMPタイプ (9)TCP SYN Flag		
5-9. リングプロトコル	リング構成で冗長化が可能(最大8グループの登録が可能)		
5-10. 時間設定	SNTP設定 時刻手動設定		
作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	2019 年 4月 23日		

品名	Switch-M24sG 3年先出しセント・バック保守ハンドルの商品		商品仕様書	401-26240NB3-SP03							
品番	PN26240NB3			全11 No.8							
7. コネクタ ピン配置											
7-1. ポート1~24											
状態	ピンNo.	1			2	3	6	4	5	7	8
MDI-X	信号	BL_DB+			BL_DB-	BL_DA+	BL_DA-	BL_DD+	BL_DD-	BL_DC+	BL_DC-
MDI	信号	BL_DA+	BL_DA-	BL_DB+	BL_DB-	BL_DC+	BL_DC-	BL_DD+	BL_DD-		
7-2. コンソール・ポート											
ピンNo.	信号	ピンNo.			信号						
1	NC	5			GND						
2	NC	6			RXD						
3	TXD	7			NC						
4	GND	8			NC						
8. 設置方法・付属品											
8-1. 設置方法		(1) 19インチラックへの取付									
8-2. 付属品		(1) 取扱説明書 :1冊 (2) CD-ROM :1枚 (3) ゴム足 :4個 (4) 取付金具(19インチラックマウント用) :2個 (5) ねじ(19インチラックマウント用) :4本 (6) ねじ(取付金具と本体接続用) :8本 (7) 電源コード(※) :1本 ※ 付属の電源コードはAC100V専用コードです。									
9. 別売オプション											
9-1. コンソールケーブル (品番:PN72001)		(1) RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル :1本									
9-2. 1000BASE-SX SFP Module (品番:PN54021K)		光ファイバ・ポート:LCコネクタ(2芯) 伝送方式 :IEEE802.3z 1000BASE-SX 伝送速度 :1000Mbps 全二重 適合ケーブル :光ファイバケーブル 50/125μm マルチモードファイバ 62.5/125μm マルチモードファイバ 最大伝送距離 :50/125μm の場合550m 62.5/125μm の場合220m									
9-3. 1000BASE-LX SFP Module (品番:PN54023K)		光ファイバ・ポート:LCコネクタ(2芯) 伝送方式 :IEEE802.3z 1000BASE-LX 伝送速度 :1000Mbps 全二重 適合ケーブル :光ファイバケーブル 10/125μm シングルモードファイバ 50/125μm マルチモードファイバ 62.5/125μm マルチモードファイバ 最大伝送距離 :シングルモードファイバの場合10km マルチモードファイバの場合550m									
作成日	2012 年 1 月 1 日		ネットワークソリューション事業本部								
改定日	2019 年 4 月 23 日										

品名	Switch-M24sG 3年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.9
10. 安全確保のための使用上の禁止事項			
下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。 本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。			
<div>(1) 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因になります。</div> <div>(2) めれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因になります。</div> <div>(3) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。</div> <div>(4) この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因になります。</div> <div>(5) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</div> <div>(6) 開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。</div> <div>(7) ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接続しない 火災・感電・故障の原因になります。</div> <div>(8) コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない 火災・感電・故障の原因になります。</div> <div>(9) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。</div> <div>(10) 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因になります。</div> <div>(11) SFP拡張スロットに、別売のSFPモジュール (PN54021/PN54021K/PN54023/PN54023K/PN54025) 以外を実装しない 火災・感電・故障の原因になります。 対応するSFP拡張モジュールの最新情報は、ホームページにてご確認ください。</div> <div>(12) 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。</div> <div>(13) この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。</div> <div>(14) 付属の電源コード(交流100V仕様)を使う 感電・誤動作・故障の原因になります。</div> <div>(15) 故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。</div> <div>(16) 必ずアース線を接続する 感電・誤動作・故障の原因になります。</div> <div>(17) 電源コードを電源ポートにゆるみなどがなく、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。</div> <div>(18) STATUS(自己診断)LED、もしくはTEMP(温度センサ)LEDが橙点滅となった場合は、故障のため電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。</div> <div>(19) ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う</div>			
作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	2019 年 4月 23日		

品名	Switch-M24sG 3年先出しセントラルバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.10
11. 使用上の注意事項			
<p>(1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。</p> <p>(2) 商用電源は必ずこの装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。</p> <p>(3) この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。</p> <p>(4) この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。</p> <p>(5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。</p> <p>(6) RJ45コネクタ(ツイストペアポート、コンソールポート)の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。 静電気により故障の原因になります。</p> <p>(7) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。 静電気により故障の原因になります。</p> <p>(8) 落下など強い衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。</p> <p>(9) コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器などを触って静電気を除去してください。</p> <p>(10) 周囲の温度が0～50℃の場所でお使いください。 また、以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)</p> <ul style="list-style-type: none">－ 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所－ ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など)－ 直射日光が当たる場所－ 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所－ 振動・衝撃が強い場所 <p>上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因になり、保証致しかねますのでご注意ください。</p> <p>(11) この装置の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。</p> <p>(12)この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を20mm以上設けてください。</p> <p>(13) SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(PN54021/PN54021K/PN54023/PN54023K/PN54025)以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。 対応するSFP拡張モジュールの最新情報は、ホームページにてご確認ください。</p>			
作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	2019 年 4月 23日		

品名	Switch-M24sG 3年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240NB3-SP03
品番	PN26240NB3		全11 No.11
12. 品質保証について			
本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、			
(1) 万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。			
(2) 本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。 本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。			
但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。			
1) 本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。			
2) お買上げ後の取扱い、保管、運搬（輸送）において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。			
3) お買上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。			
4) 火災・地震・洪水・落雷・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。			
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。			
お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。			
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷			
(ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷			
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷			
(ニ) 保証書の提示がない場合			
(ホ) 保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合			
作成日	2012 年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	2019 年 4月 23日		