

【ご注意ください】
定格寿命を超過すると、破損による怪我や
火災の原因となる場合がございます。

H I Dランプ（高輝度放電灯）

- ・水銀灯
- ・マルチハロゲン灯
- ・セラメタH など



■ ランプを安全にご使用頂くために

- 1 | **定格寿命を超過したランプは、速やかに交換して下さい。**
- 2 | **適合器具・安定器と正しい組合せ**をご確認ください。
(点灯方向、金網付・密閉型器具、電圧/周波数/消費電力)

■ 照明器具の保守・点検についてのお願い

- 1 | 照明器具設置後、**10年経過**すると外観に異常がなくても
内部の**劣化は進行**しています。LED器具への交換をお願いします。
- 2 | **安全チェックシート（施設用照明器具）**に基づき自主点検してください。
(年1回)
- 3 | 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお願いします。
安全チェックシート（HID照明器具 詳細版）

(一社) 日本照明工業会のホームページ
URL : <https://www.jlma.or.jp/>



(一社) 日本照明工業会 啓蒙チラシはこちらからご確認ください。
URL : <https://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/pamph/10yearsTenken.pdf>



お客様相談窓口の
ご案内
商品のお問い合わせ

■ パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター



パナ は ナットク
0120-878-709

● 左記番号がご利用
いただけない場合

06-6906-1109

※携帯電話・PHSからも
ご利用になれます。

● FAX

0120-872-460

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と、一般住宅でお使いの場合は「6」
、その他(施設・店舗等)でお使いの場合は「5」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

パナソニック 住まい サポート

検索

sumai.panasonic.jp/support/

安全チェックシート（施設用照明器具）

●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。

●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

安全点検項目	点検年月	点検結果					処置手順
		／	／	／	／	／	
1. 累積点灯時間が 40,000 時間以上である。							✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
2. 使用期間が 15 年以上である。							
3. こげくさい臭いがする。							
4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。							
5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。							
6. 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。 ・LED 照明器具でランプへ電源給電コネクタがある場合、その部位も確認。							
1. 使用期間が 10 年以上である。							✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替え、又は継続的に点検してください。
2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる。 ・蛍光灯器具の場合、黒化についても確認。							
3. ランプを交換しても点灯までに時間が長くなる。 ・蛍光灯器具の場合、グロースタートも交換して確認。							
4. ランプを交換してもちらつきが止まらないものがある。 ・蛍光灯器具の場合、グロースタートも交換して確認。							
5. 他のランプより極端に暗いものがある。 ・蛍光灯器具の場合、ランプも交換して確認。 ・LED 照明器具の場合、光源の一部又は全体に暗い部分があるかも確認。							
6. 点灯時にブレーカが動作することがある。							
7. 可動部分（開閉箇所、調節箇所など）の動きが鈍い。							
8. 器具取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。							
9. ここ 2、3 年、故障による取替台数が増えている。							
10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。 ・LED 照明器具の場合、LED 発光部も確認。							
11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。							
12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。							
13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。							
14. 指定外のランプを使用している。※							
1. ランプの端部が極端に黒化している。(LED 照明器具を除く)							✓印のものは、新しいものにお取り替えください。
2. グロースタート(点灯管)が点滅を繰り返す。(LED 照明器具を除く)							

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

安全チェックシートは（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。
URL : https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm



一般社団法人
JLMA 日本照明工業会
Japan Lighting Manufacturers Association

〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4

三井住友銀行御徒町ビル 8F

Tel : 03-6803-0501 Fax : 03-6803-0064

: 03-3833-8455

URL : <http://www.jlma.or.jp/>